

Приемники NAVIGARD рекомендованы как для малых, так и для крупных мониторинговых станций (ПЦН) благодаря возможности подключения на 1 COM/USB-порт персонального компьютера до 16 как GSM, так и проводных каналов. Это дает возможность наращивать каналы приемников соразмерно росту Вашего бизнеса.

NV DG 2010

Базовый 1-канальный GSM мониторинговый приемник

Форматы принимаемых сообщений: **CID DATA** **CID SMS** **CLIP**



NV DT 2010

Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник

Форматы принимаемых сообщений: **CID DTMF** **CID DialUp**
NEW!



▼ Назначение

- Для приёма отчётов с охраняемых объектов по проводным и GSM сетям

▼ Преимущества

- Минимальные стартовые затраты
- Сертификат Соответствия ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг
- Расширение до 16 каналов позволяет брать на охрану неограниченное количество объектов
- Прямое подключение выносного дисплея NV MRD и принтерной платы NV PRM
- Приём GPRS-отчетов (NV DG 2014)
- Приём отчетов по некоммутируемым проводным линиям (NV DT 2018)

▼ Технические характеристики

- **NEW!** Поддерживаемые форматы: 4+2, Contact ID
- Расширение до 16 GSM / проводных каналов / GPRS каналов (DG 2011 / DT 2012 / DG 2014)
- Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCIDI, ADEMCO 685, SurGard
- Совместимое программное обеспечение SECURITHOR, WinSAMM, SIMS II и др.
- Буфер на 2000 событий
- Не имеет логических ограничений по количеству подключаемых объектов
- Встроенный WatchDog
- Контроль телефонных и GSM каналов
- 2 порта для подключения к PC
- Возможность подключения к компьютеру по USB (NV 1425)
- Часы реального времени
- Встроенный звуковой сигнализатор

▼ Спецификация

наименование параметра и единица измерения	значение
напряжение питания постоянного тока, В	12
потребляемый ток, А, не более	1
максимальная общая длина соединительных проводов по шине CLK, DATA, COM, м	100
габаритные размеры, мм	220(Ш) x 180(В) x 50(Г)
максимально допустимая влажность, %	90
температура окружающей среды, °C	-25 ... +55

▼ Комплектация

- NV DG / DT 2010
- Переходник NV 1325
- Кабель DB 1-1
- NV 2000 - металлический корпус
- CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre
- Паспорт

▼ Дополнительное оборудование



NV 1625



NV MRD
NV PRM



GSM-maxi



NV 7220



NV 1425