

## NV 20XX

### Специализированный GSM передатчик

#### Назначение

- 2х-зонная охранная контрольная панель
- Передача отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей на GSM приёмники и сотовые / проводные телефоны
- Оповещение владельца SMS-сообщением в удобном для восприятия виде с указанием номера зоны и раздела на RUS/ENG
- Управление доступом (приводы ворот, замки)
- Дистанционное управление электроприборами
- Мониторинг и управление технологическими процессами

#### Преимущества

- **NEW!** Постановка-снятие с помощью SMS, CLIP
- **NEW!** Управление выходами по SMS, **CLIP**
- **NEW!** Антенный переходник 0-FME-2 (200мм) в комплекте бесплатно!
- Не требует специального программирования контрольной панели
- Не занимает проводной коммуникатор панели и программируемые выходы
- Возможность управления трафиком
- Выбор уровня избирательности отчётов
- **NEW!** Программирование через SIM-карту / PC (NV 1325) / удалённо (NV 2058) / дистанционно (NV 1525)
- Запрос баланса с помощью SMS
- Удобное размещение в корпусе контрольной панели (NV 2001)
- Доступная цена

#### Технические характеристики

- 2 программируемых входа
- 2 удаленно управляемых выхода (бистабильный / моностабильный режим)
- Дублирование / резервирование основного канала связи
- **NEW!** Память на 14 сообщений
- Индикация уровня GSM сети
- Контроль проводной телефонной линии (NV 201)
- Периодический тест
- Отправка SMS независимо от состояния телефонной линии
- Автоматическое переключение с проводного на GSM канал

#### Режимы работы

##### SMS конвертер:

- Конвертирует полный протокол / работает по системной шине с контрольными панелями NAVIGARD / ADEMCO / GE NX / DSC / PARADOX / Ладога / Electronics Line / PYRONIX / Visonic / СТРЕЛЕЦ / Элпром / CROW / ESPRIT / РУБЕЖ 2AM / **NEW!** БОЛИД в SMS сообщения
- Выбор избирательности по разделам и отчетам

##### GSM ретранслятор :

- Работа по системной шине с перечисленными выше панелями в формате CID DATA и CID SMS
- Выбор логики и/или для 2-х телефонных номеров

##### Базовый GSM передатчик 2 входа (режим «Навигард»)

- Для работы с 2-мя ПКП отечественного производства
- Для подключения PGM многораздельных контрольных панелей
- Для подключения и идентификации до 2 тревожных кнопок

##### Контрольная панель

- 2х-зонная охранная контрольная панель
- Постановка-снятие с помощью SMS, CLIP с сотового телефона

##### Каналы управления:

SMS CLIP  
**NEW!**

##### Форматы передачи сообщений:

CID DATA CID SMS SMS ALARM  
**NEW!**



- 2026  NAVIGARD
- 2025  ADEMCO
- 2027  GE Security
- 2028  DSC
- 2029  PARADOX SECURITY SYSTEMS
- 2030  PARADOX
- 2031  PYRONIX
- 2032  PYRONIX
- 2033  VISONIC
- 2034  СТРЕЛЕЦ
- 2035  ЭЛПРОМ
- 2036  CROW
- 2040  РУБЕЖ
- 2041  БОЛИД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- 2042  Texecom

#### Спецификация

наименование параметра и единица измерения	значение
количество входов	2
количество выходов	2
входные сигналы	НЗ, НР
типы зон для всех входов	круглосуточная
количество телефонных номеров, шт.	2+6
напряжение питания постоянного тока, В	12
максимально потребляемый ток, не более, А	0,6
потребляемый ток в дежурном режиме, не более, А	0,2
максимально допустимый ток на выходах OUT1, OUT2 mA	100
максимально допустимый ток на выходе +12V OUT, mA	1000
максимально допустимое напряжение на входах IN1 - IN2, В	15
максимально допустимая влажность, %	90
вес, кг	0,08
габаритные размеры, не более, мм	100x97x25
диапазон рабочих температур, С	-25...+55

#### Комплектация

- NV 20xx
- Крепёж для установки в корпус NV 2000 / NV 2001 / NV 2002
- **NEW!** антенный переходник 0-FME-2 (200мм)
- **NEW!** CD с инструкцией и **универсальным** программным обеспечением NV PRO
- Паспорт

#### Дополнительное оборудование



NV 2000  
NV 2001  
NV 2002

NV 1325/1425  
NV 1525  
NV DB 1-1  
NV 2058

1 FME,  
3 GSM  
GSM-maxi

NV 7220  
NV 7215  
NV 7205

#### Совместимое оборудование



NV DG 3xxx  
NV DG 2xxx

Securithor ST Net