

NV NVR 35H3202

Цифровой сетевой видеорегистратор
36-канальный с разрешением записи до 8МП

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Версия 08.26.1



www.navigatorgrp.ru



Спецификация

Модель		NV NVR 35H3202
Система	DSP-процессор	NT98332
	Функционал	Пентаплекс (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
	Тип ОС	Linux встроенная
	Формат сжатия видео	H.265+/H.265/H.264
	Формат сжатия аудио	G.711A
	Язык	Русский, Английский и др.
Запись и Воспроизведение	Количество каналов	36 с максимальным разрешением камер 8МП
	Включение записи	ручной, по тревоге, по движению, по расписанию
	Видеодетектор движения	16*12 ячеек на канал (192 сектора)
	Поиск видео записей архива	по времени, дате, событию, каналу, точный поиск
	Архивирование	HDD, Сеть (NAS), USB Flash, USB HDD
	Видео выход	1*VGA (до 1920×1080 (FULL HD)) 1*HDMI 4K (до 3840×2160 (UHD))
	Аудио входы/выходы	1/1 (3,5MM)
	Тревожные входы/выходы	- / -
	USB	2*USB 2.0
	Количество жёстких дисков	До 2*HDD/SSD SATA до 14 Тб (Серия HDD для видеонаблюдения), максимальный архив 28 ТБ (не в комплекте)
Сеть	Сетевой интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб
	Пропускная способность	240 Мбит входящий поток 240 Мбит исходящий поток
	Поддерживаемые протоколы IP камер	ONVIF / RTSP
	Сетевые протоколы	DHCP, NTP, ICMP, RTSP, IPv4, TCP, UDP, PPPoE, DDNS, SMTP (email), UPnP, FTP, HTTP, HTTPS, RTMP, SNMP
	Облачный сервис	XMEYE
Общее	Питание	DC 12В (5А) (адаптер в комплекте)
	Энергопотребление	≤ 15Вт (без жёстких дисков)
	Рабочая температура	-10~60°C, влажность 10%~90%
	Размер	310*240*52 мм
	Вес	3.0 кг
	Комплектация	Видеорегистратор – 1 шт. Мышь – 1 шт. Блок питания – 1 шт. Винты для установки HDD – 1 шт. Паспорт – 1 шт

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Не используйте устройство в очень жарких или холодных условиях, влажных или пыльных местах и не подвергайте его воздействию сильного электромагнитного излучения.
2. Во избежание перегрева устройства, требуется обеспечивать ему хорошую вентиляцию.
3. Устройство не должно подвергаться воздействию воды.
4. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки устройство должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
7. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
9. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.
10. Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет. Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Ограничения гарантии

Гарантийные обязательства недействительны в следующих случаях:

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запылённости и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки внесения изменений в конструкцию аппаратуры или в его программное обеспечение, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или других причин, находящихся вне зоны ответственности Сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Заводской номер: _____

Дата выпуска: «___» _____ 20___ г.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: «___» _____ 20___ г.

М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: «___» _____ 20___ г.

М.П.

Служебные отметки: _____

Контактная информация:

- Сервисный центр: 236041, Калининград, ул. Александра Невского, 40
- Телефоны: +7-(4012)-999-911; +7-(4012)-578-909
- E-mail: info@navigatorgrp.ru

Предлагаем посетить наш сайт: <https://www.navigatorgrp.ru>

Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам. Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!